




**WISI TOPLINE-
HEADEND**
Kanalaufbereitung

**WISI TOPLINE-
HEADEND**
Channel processing

**WISI TOPLINE-
HEADEND**
Traitement de canal

OV 35 A
MONO



**A/V-Modulatoren
MONO/STEREO**

**A/V-Modulators
MONO/STEREO**

**Modulateurs A/V
MONO/STEREO**

OV 36 A
STEREO



**FULLY
FREQUENCY
AGILE**

Videobandbreite <i>Video bandwidth</i> <i>Largeur de bande vidéo</i>		20-5	Hz/MHz
Audiobandbreite <i>Audio bandwidth</i> <i>Largeur de bande Audio</i>		40-15	Hz/kHz
Eingangsspannung Eingangsspegel (einstellbar) <i>Input voltage</i> <i>Input level (adjustable)</i> <i>Tension d'entrée</i> <i>Niveau d'entrée (réglage)</i>	Video an 75 Ω Audio an 600 Ω / 10 kΩ <i>Video into 75 Ω</i> <i>Audio into 600 Ω / 10 kΩ</i> <i>Vidéo à 75 Ω</i> <i>Audio à 600Ω / 10 kΩ</i>	1V _{ss} (± 0,4) 0-10	dB
Video-, Audioeingangsbuchse <i>Video, audio input socket</i> <i>Prise d'entrée Vidéo-Audio</i>			6-polig DIN A/V BNC / Chinch
HF-Ausgangsbuchse, 75 Ω <i>RF output connector, 75 Ω</i> <i>Prise de sortie HF, 75 Ω</i>	Durchschleifausgang <i>Loop-through output</i> <i>Sortie de passage</i>		F
Durchgangsdämpfung <i>Thru loss</i> <i>Atténuation de passage</i>		0,5	dB
Ausgangsfrequenz <i>Output frequency</i> <i>Fréquence de sortie</i>	OV35/36 A OV35/36 A OV35/36 A	0,25 MHz-Raster <i>0,25-MHz increments</i> <i>par pas de 0,25 MHz</i>	45-862 MHz
Ausgangsspegel, 1 dB-Schritt <i>Output level, 1-dB steps</i> <i>Niveau de sortie, par pas de 1 dB</i>			74-84 dBμV
Anzeige/Einstellung, menügeführt per Software 4-zeilige LCD, 4 Tasten <i>Display/selection via software menu,</i> <i>4 line LCD, 4 keys</i> <i>Affichage, réglage, choix de menu, par logiciel</i> <i>LCD à 4 lignes, 4 touches</i>			
TV-Standard, umschaltbar <i>State TV selectable</i> <i>Standard TV, ajustable</i>	OV 35 A: OV 36 A:	B/G, D/K, I, L, M B/G/D/K	
Störunterdrückung, innerhalb und außerhalb TV-Kanälen <i>Spurious supression, within and outside of TV channels</i> <i>Canaux adjacents, dans et hors des canaux TV</i>		- 60	dB
Betriebsumgebungstemperatur <i>Operating ambient temperature</i> <i>Température d'ambiance</i>		0...50	°C
Option: OV 61 Videogenerator-Modul*			

* Einbau nur im Werk
* Assembly in the factory only
* Assemble seulement en fabrique!